

BSM MKIII

Mixer compatto dotato di 6 doppi canali d'ingresso audio, progettata specificatamente per applicazioni broadcast.

Caratteristiche:



INPUT:

- 5 ingressi mono microfonici bilanciati
- 6 ingressi linea stereo sbilanciati
- ingresso Phono stereo



OUTPUT:

- Master stereo PGM
- Master stereo UTL
- Led meter commutabile per monitorare i livelli di PGM, UTL and PFL
- 100 mm ALPS faders
- funzione PRIVATE and MEETING con le due linee telefoniche
- contatti fader start
- predisposto per montaggio a rack 19".

Auxiliary:

- 2 ibridi telefonici di qualità integrati
- Uscita stereo Recorde

Inoltre:

- Uscita stereo Control Room
- Uscita Talck Back
- Ingresso Studio Return
- Controllo toni sull'uscita PGM
- 2 uscite per cuffie regolabili
-